









Datenblatt RWA – Taster 6

Der RWA – Taster 6 ist für den Einsatz an RWA – Zentralen und damit folgenden Aufgaben bestimmt:

- Auslösung der RWA – Funktion
- Rücksetzen (Reset) der RWA – Gruppe. Dazu wird der Taster rechts oben gedrückt
- Schließen der RWA – Gruppe. Bei einmaliger Tasterbetätigung fährt die RWA – Gruppe eigenständig in die „ZU“ – Richtung (Taster rechts unten)
- Optische Signalisierung über eine grüne Betriebsanzeige 
- Optische Signalisierung über eine rote Auslöseanzeige 
- Optische Signalisierung über eine gelbe Störungsanzeige 

Es können mehrere RWA – Taster 6 zu einer Linie zusammengefasst werden. Dazu muss im letzten RWA – Taster 6 der Linie (oder im einzigen) ein 33kΩ über die Klemmen 11 und 13 angeschlossen werden. Der komplette Anschluss erfolgt gemäß Sonderschaltplan!

Technische Daten:

Gehäusefarbe	 orange, RAL 2011 (Tieforange)	 rot, RAL 3000 (Feuerrot)
	 blau, RAL 5009 (Azurblau)	 grau, RAL 7035 (Lichtgrau)
	 gelb, RAL 1018 (Zinkgelb)	
LED-Betriebswerte	24 V ^{+50 %/-30 %} / 2 mA DC 1	
Schaltleistung aller Taster	24 V ^{+50 %/-30 %} / 20 mA DC 1 (Schließer)	
Schraubklemmen	max. 1,5 mm ²	
Temperaturbereich	flammgeschützt bis 90 °C	
Umweltklasse	3 (-5 °C bis +40 °C)	
VdS-Nummer	G 503010 nach VdS 2592	

